

Bedienungsanleitung zum persönlichen Anrufbeantworter NeXspan

Zugang zu Anrufbeantworter

Auf dem Telefonapparat die Taste „Meldung“ oder „R“ oder die Zugangsnummer wählen.
Passwort eingeben: 0000 # (Passwort kann im Menu 4 2 geändert werden)

Meldungen abfragen

Auf dem Telefonapparat die Taste „Meldung“ oder „R“ oder die Zugangsnummer wählen.
Passwort eingeben: 0000 # (Passwort kann im Menu 4 2 geändert werden)

Taste **1** drücken → Aufzeichnung wird abgespielt

0 → Speicherdatum abhören

1 → Aufzeichnung nochmals hören

3 # → Aufzeichnung löschen

4 → vorherige Aufzeichnung abhören

Optionen

Auf dem Telefonapparat die Taste „Meldung“ oder „R“ oder die Zugangsnummer wählen.
Passwort eingeben: 0000 # (Passwort kann im Menu 4 2 geändert werden)

Taste **4** drücken

1 → Namen / Aufzeichnung

1 1 → nach dem Pipston Ansage aufsprechen, Bestätigen mit # #

5 → nach dem Pipston Name aufsprechen, Bestätigen mit # #

6 → nach dem Pipston Ansage aufsprechen, Bestätigen mit # # (Bei dieser Ansage kann der Anrufer keine Mitteilung hinterlassen)

2 → Passwort

Vierstelliges Passwort eingeben und mit # bestätigen. 2 Mal !

3 → Ansagemodus wählen

1 → Modus Ansage (keine Aufzeichnung)

2 → Modus Ansage und Aufzeichnung

Hilfe

Auf dem Telefonapparat die Taste „Meldung“ oder „R“ oder die Zugangsnummer wählen.
Passwort eingeben: 0000 # (Passwort kann im Menu 4 2 geändert werden)

Taste **0** drücken

→ Unterbrechen der Ansagen und Beenden der Aufnahme

• → Weitere Funktionen